



Rozšiřující karta IPassan (vstupy 5 a 6) umožňuje ovládání 2 přidavných vstupů do systému IPassan, což je forma pokročilého stupňovaného přístupu navrženého dle FDI. Rozšiřující karta pro dva vstupy jednoduše zvyšuje kapacitu vašeho ovladače připojením karty k základnímu řadiči 2-SMART.

Hlavní funkce



- ∞ 2 porty pro připojení čteček 2-SMART 2.
- ∞ Ideální pro zvýšení kapacity základního řadiče.
- ∞ LED indikátory stavu všech čteček a relé.
- ∞ Vestavěné vstupy pro dveřní kontakty.
- ∞ Snadná instalace na konektory.

Napájení

Napájení je dodáváno samotným základním řadičem. Nevyžaduje se žádný dodatečný zdroj.

Připojení a rozšíření systému

Řešení pro rozšiřující kartu pro dva vstupy, které nabízí IPassan, umožňuje snadné, nákladově efektivní rozšíření a přínos:

- ∞ 2 přidavné vstupy.
- ∞ Když je základní jednotka kompletní o rozšiřující kartu pro 2 vstupy, může dosáhnout celkové kapacity až 6ti vstupů.

Komunikace

Komunikace se provádí připojením rozšiřovací karty pro dva vstupy na základní desku 2-SMART (2 drátové čtečky).

Napájení	
Střídavé vstupní napětí	Napájení přes regulátor (není vyžadováno žádné zvláštní napájení)
Komunikace	
Prostřednictvím konektorů	
Výstupy	
Výstupy pro čtečky	12V dc 80mA na jednu čtečku
Relé zámků	2x relé 48V 2A
Vstupy	
REX	Chráněn optočlenem
Vstup kontaktu dveří	EOL management
Teploty	
Provozní	-20°C to 50°C
Skladovací	-20°C to 70°C
Vlhkost	85 RH max
Rozměry	
Rozměry (D x Š x V)	198 mm x 80 mm x 30 mm
Váha	142g

Upozornění: informace uvedené v tomto letáku mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit parametry a vlastnosti produktů.